

F2R-3000仕様一覧

センサー	光学式センサー(X、Y軸用) 接触式センサー(Z軸用)
補正能力	±0.1mm(X、Y、Z軸)
最大ツール先端タイプ登録数	50タイプ
電源	DC12~24V
消費電流	200mA
外形寸法(W×D×H)	77×144×54 mm
質量	約0.8kg